


فاز ورودی را به ترمینال 15 و خروجی آن را با توجه به موقعیت بهره برداری به 16 یا 18 وصل نمایید.



MODEL : ATJ - 60M  
CODE:14J3  
WEIGHT : 100 gr  
(36x86x65) mm  
IP 30



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی این محصول ، QR بالا را اسکن نمایید.

ver: 9701

5

زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶ دقیقه تنظیم و سپس برق ورودی دستگاه را وصل نمایید.

نشانه روی تایمر شروع به چشمک زدن می نماید وبعد از اتمام زمان تنظیم شده رله خروجی به صورت دائم وصل و نشانه روشن می ماند.

برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه قطع و وصل گردد.

1

## ANALOG MINUTE TIMER

## معرفی دستگاه

تایمر دقیقه شیوا امواج درجه کمپ با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پائل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است.

کارایی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می باشد.

مراکز تجاری، صنعتی و مسکونی از جمله مکان هایی هستند که می توان از این تایمر استفاده نمود.

6



## احترام به مشتری وظیفه ماست.

### ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.

۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

2

## ویژگی های تایمر دقیقه

- دقت و ثبات در تکرار
- نشانگر با ۳ وضعیت مختلف - خاموش : قطع برق - چشمک زن : در حال زمان گیری - روشن دائم : وصل رله
- قابلیت تنظیم زمان
- پلمپ شدن پائل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل وسطوح دیگر
- دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

7

محمولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015

از مؤسسه **MOODY** انگلستان

مطابق با استانداردهای جهانی ، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت [www.shivaamvaj.com](http://www.shivaamvaj.com) مراجعه فرمایید.

### خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱۰ - ۳۵۷۲۳۶۹۰ (۰۳۱)

شماره های بخش بازرگانی: ۰۵ - ۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱) فکس: ۰۵۰۳۵۷۲۳۴۴ (۰۳۱)

ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری

E.mail : [info@shivaamvaj.com](mailto:info@shivaamvaj.com)

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

شماره شرکت شیوا امواج: 00 98 913 403 43 51

3

## مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه: 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل: 1 - 60 Min
- کارایی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A

## راهنمای نصب

ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو نصب و مطابق نقشه سیم کشی نمایید.

8

4